

Guide d'aide au démarrage ID+ flex Installation & Mise en route



ID+ flex introduction

Afin de faciliter votre premier démarrage du système DNP d'identité ID+ flex, cette procédure vous aidera de façon simple et rapide à connecter les différents éléments qui constituent ID+ et les faire fonctionner.

Matériel requis :

- 1. Votre PC ou tablette sous Windows OS
- 2. Le carton du Système DNP ID+/ID600
- 3. Le carton de consommables pour l'imprimante
- 4. Le carton de la clé de licence ID+
- 5. Votre appareil photo professionnel (ainsi que son câble USB de transfert photos)
- 6. Un bloc multiprise (3 prises minimum recommandées) optionnel



Ouverture des cartons



1. Munissez-vous du carton ID+/ ID600



2. Ouvrez le carton



3. Vous trouverez dans ce carton 3 éléments





Une imprimante photo

Un carton marron « Accessory »



Un câble USB





1. Munissez-vous du carton marron « Accessory » 2. Ouvrez le carton et récupérez le câble d'alimentation et le réceptacle photo

Ils vous seront utiles pour l'imprimante.







Installation & mise en route de l'imprimante

Installation & mise en route imprimante ID600



Connectez le câble d'alimentation et le câble USB à l'arrière de l'imprimante.

Puis branchez le câble d'alimentation à une prise électrique (via votre multiprise par exemple)



Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.

Ouvrez le carton de consommable. Ouvrez le capot à l'avant de l'imprimante. Munissez vous du rouleau de papier et insérez-le dans l'imprimante. Munissez vous du ruban encreur et insérez le dans l'imprimante.

3

4



Fermez le capot de l'imprimante et installez le réceptacle photo sur l'imprimante.

Votre imprimante est désormais prête à fonctionner!



Retrouvez toutes les informations détaillées étape par étape sur le chargement de consommable dans l'imprimante dans le Manuel d'utilisation ID600, disponible en téléchargement sur le site www.dnpphoto.eu.

Installation & mise en route du logiciel

Ouverture carton

1. Munissez-vous du carton blanc ID+ Software License Key







3. Vous trouverez dans ce carton une clé USB contenant la licence logicielle ID+.

La licence biométrique quant à elle est à activer en ligne par la suite (cf. page 11)



ATTENTION : veuillez noter que la perte de la clé USB entraîne la perte de la licence logicielle.



Caractéristiques minimum requises

Afin que le logiciel ID+ fonctionne correctement, veuillez vous assurer que votre PC/ tablette sur lequel il sera installée possède les caractéristiques techniques minimum suivantes :

- Résolution d'écran : min 1366 x 768 pixels
- Disque dur : 50 GB d'espace libre
- Système d'exploitation compatible : Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11 (32/64 bits)
- Mémoire RAM : 8Gb
- Connexion internet afin d'activer la licence biométrique
- Pad signature (non fourni par DNP) uniquement dans le cadre de l'ANTS



Installation & mise en route logiciel ID+ 1/2



1. Démarrez votre PC ou tablette puis connectez la clé USB contenant le logiciel ID+. 2. Double-cliquez dans **Poste de travail**, un nouveau lecteur USB apparait sous le nom de « **LICENSEKEY** ». Afin de démarrer l'installation du logiciel, double-cliquez sur **IDPlus_1.3.56.23.exe** et patientez quelques instants.

Gérer LICENSEKEY (D:)

Outils d'application

License dat

DPlus_1.3.56.23.exe

rdp48-x86-x64-allos-enu.exe

Fichier Accueil

< Accés ranide

🔜 Bureau

📥 OneDrive

LICENSEKEY (D:)

Documents
Images

🐥 Téléchargements 🖈

Captures d'écran
Captures d'écran
DNPPrintPilot
Partial Matte_4x6_D
RINT jappa 1266V

Partage Affichage

→ ✓ ↑ → LICENSEKEY (D)



3. Veuillez accepter les conditions générales d'utilisation de la licence et cliquez sur suivant. Veuillez patienter pendant l'installation du logiciel ID+ sur votre ordinateur.



4. Cliquez sur Terminer pour finaliser l'installation du logiciel.



5. Une nouvelle icone ID+ a été créée sur votre bureau. Doublecliquez sur cette icone pour lancer le logiciel.



6. Acceptez les conditions générales d'utilisation du logiciel.



7. Pour activer la licence biométrique, une connexion internet est requise. Cliquez sur Oui (Yes) pour continuer.

Installation & mise en route logiciel ID+ 2/2



8. Afin de finaliser l'activation de la licence, veuillez redémarrer le logiciel, en cliquant sur « restart » (redémarrer)

11. Pour terminer, connecter l'imprimante ID600 à votre PC/tablette via un cable USB 2.0



9. Afin de vous assurer que le logiciel possède la dernière mise à jour, allez dans le panneau de configuration, cliquez sur **Diagnostics**.

DNP		Diagnostics			
	Sustème	Loniciel	Tests		
	commandes en cours	verification des mise-à-jour	1 st imprimante reçu		
	journal d'exportation	verification des mises à jour sur l'usb			
	etat des imprimantes	mise-à-jour licence			
	mise à jour du firmware	paramétrer la licence biométrique			
	informations système	conditions d'utilisation du logiciel			
	teamviewer	a propos			
	test e-mail				

10. Dans la colonne Logiciel, cliquez sur **vérification des mise-à-jour**, et patientez.

Votre logiciel est désormais prêt pour créer des photos d'identité aux normes !



Utilisation d'un APN Connexion & paramétrage

Utilisation d'un APN avec le logiciel ID+

Afin de transférer les photos prises avec votre appareil photo numérique vers votre PC ou tablette, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:



1. Connectez le câble USB de votre appareil photo au port USB de votre PC ou tablette.

2. Paramétrez votre logiciel pour configurer votre appareil photo numérique comme source d'image.



Paramétrage logiciel ID+ 1/3



1. Sur l'écran de veille, veuillez accéder au menu de configuration en cliquant sur le coin inférieur gauche puis le coin inférieur droite de l'écran



2. Cliquez sur le bouton *Settings*

DNP	Configuration							
	General	System	Products					
	initial parameters	network	printer parameters					
	shop configuration	automatic shutdown	passport photos data					
	501000 50101	automatic reboot	products					
	language	import data	prices					
	order settings	export data	biometric thresholds					
	photo sources	receipt	id photo to usb					
	end user information	embedded camera	id photo via e-mail					
	flash air		ANTS (France Only)					
			UK ePassport					
		-						
(€	back	() in service						

3. Dans la colonne *General,* cliquez sur le bouton *language*

INP		Configuration	
Genera	Language	_	1
initial p	Administrator language	Franch / Francais	ters
shop c screen	Language	French / Francais	is data
largua	Can select language	No	
order s	Available languages		sholds
end us	Garrency, Date & Time	Default	nail
flash a	Bysteen of units	Centimeters	Only)
		OK Cancel	
(back		() in service	1

5. Sur l'écran *language*, sélectionnez *Français* dans le champ *Administrator language* et dans le champ *Language*, cliquez sur OK puis sur le bouton *in Service*



6. Retournez au menu de configuration



7. Cliquez sur le bouton Configuration

NP		Configuration	
	Général	Système	Produits
	paramètres initiaux	paramètres du réseau	paramètres imprimante
	configuration magasin	extinction automatique	données photo passeport
	ecran de veille	redémarrage automatique	produits
	options de langue	importer des données	prix
	paramètres des ordres	export de données	paramètres biométriques
	sources de l'image	reçu	photo id sur usb
	données requises pour client final	appareil photo intégré	photo id via email
	flash air		ANTS (Seulement pour la France)
			epasseport uk
	-	-	
	🗲 précédent	 en service 	

8. Cliquez sur *source de l'image*



9. Cliquez sur Usb Wired Camera







10. Sélectionnez *Oui* et cliquez sur *OK*



14. Sélectionnez *Non* et cliquez sur *OK*

DNP		Sources de l'image	
	Général	Egywel Jahre tallette Du Ville West Caneca Non	
	paramètres initiaux	Oui primante	
	configuration magas	Triple de connection W.6. Norm de visuea W.6. Wi-Fri dosses mort de passe Normal	
	ecran de veille	Active Forest de plurtes va Wi-Fi	
	paramètres des orde	Advesse P stowe Wi 6: Auto omitriques	
	sources de l'image	Prose. Dai	
	données requises po	Basiar favar 1 Connect In Connect	
	Induit da	Dessier fanst 2	
		Affectage des source de folders	
	E précéden	OK Annuler	

11. Cliquez sur le bouton *Appareil photo tablette*

DNP		Sources de	l'image	в				ID600: 120
		Apporei photo tablette	Oui	Ush Wated C	neo N	an (个)		
	Général paramètres initiaux	USB est activé			(a 🎽	primante	
	configuration magaz	Type de connesion Will Normal	Nam da visa	aa Will	Wi-Fi sissee met de p		o passeport	
	ecran de veille	Activet l'envoi de photos vi	W-71		(ui -		
	paramètres des orde	Advena IP sineau Wi Fi			۵	to	ométriques	
	sources de l'image	Tarcevit			(sb	
	données requises po	Desser favori 1				18	mail nent nour la France)	
		Dessier favori 2					£	
		Attichage des noms de Tich	ies		C			
	(précéden				ок и	nnuler		

15. Cliquez sur le bouton Parcourir...



12. Sélectionnez *Non* et cliquez sur *OK*



16. Sélectionnez *Non* et cliquez sur *OK*

DNP	Sources de l'ima	ge				10600: 12
	Appareil photo tablette	Usb Wired Canera JÎ	Non ($\mathbf{\hat{n}}$		
Général paramètres initiaux	USB est activé		Oui	Ĭ	nprimante	
configuration magaz	Type de connexion Will Nove du n Normal	isees Will Wo Fi also	ie met de passe		o passeport	
ecran de veille options de langue	ctiver l'ennsi de photos via Ni-Fi		Oui			
paramètres des orde	Advezon IP vizean Ni-Fi		Auto		ométriques	
sources de l'image dormées requises or	Pacoark		Oui		sb	
flash air	Densier farmi 1				nent pour la France)	
	Dessier farmi 2				¢	
	Affichage des nons de Tichiers		Oui (₽		
E précéden		OK	Annı	ıler		

13. Cliquez sur le bouton *Activer l'envoi de photo via Wi-Fi*

DNP		Sources de	l'image	Э					10500: 12
		Appareil photo tablette	Non	Usb Wined C	imera	Oui			
(Général	USB est activé					\leq		
	paramètres initiaux					Non		nprimante	
	configuration magaz	Type de connexion Wifi Normal	Nore da viza	n W.S.	Wi-Fi nizeau m	et de passe		o passeport	
	ecran de veille	Activer l'anvai de photas vi	8 .6						
	options de langue					Non			
	paramètres des ord	Advesse IP réseau Wi-Fi				Auto		ométriques	
	sources de l'image	Расвай				Non		sb	
	données requises po	Densier fanné 1				non		mail	
	flash air							nent pour la France)	
		Dessier favori 2							
		Affichage des norts de fich	iersi			Oui			
(Г	UK	Δn	nuler		
0	S proceduli			- L	on		maior		

17. Cliquez sur le bouton OK





Général	Système	Produits
paramètres initiaux	paramètres du réseau	paramètres imprimante
configuration magasin	extinction automatique	données photo passeport
ecran de veille	redémarrage automatique	produits
options de langue	importer des données	prix
paramètres des ordres	export de données	paramètres biométriques
sources de l'image	reçu	photo id sur usb
données requises pour client final	appareil photo intégré	photo id via email
flash air		ANTS (Seulement pour la France)
		epassaport uk
e précédent	en service	



18. Cliquez sur le bouton en service

19. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le système ID+ en configuration: Appareil photo connecté par câble USB!







Le manuel d'utilisation de la solution d'identité ID+ flex est disponible à l'adresse suivante : <u>https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/manuals-brochures/manuals/id-2</u>

Les mises à jour peuvent être effectuées directement via le logiciel ID+ mais elles sont également disponibles à l'adresse suivante :

https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/pilotes-et-outils/firmwares-softwares/id-1

Pour tout éclaircissement ou problème technique, veuillez contacter le service d'assistance DNP PIE à l'adresse email suivante : <u>support@dnpphoto.eu</u>

